

Standard-Einstellungen MK-2500

LASER COMPACT-MEDIUM - KABEL

ACHTUNG, die Scanner sind bereits voreingestellt. Testen Sie daher das Gerät vor einer Programmierung, dieses Blatt ist dazu da, um die Einstellungen zu testen oder das Gerät zurückzusetzen.

Die Scanner funktionieren wie eine Tastatur. Um die Ausgabe zu testen, öffnen Sie ein Programm, das Eingaben von der Tastatur erwartet. Z.B. Wordpad, Editor oder Word.

Ländereinstellung- Lesen Sie diesen Barcode:



Wenn der Bindestrich und Z + Y vertauscht sind stimmt die Ländereinstellung nicht. Dann lesen Sie nachfolgende Barcodes:



Lesen Sie diesen Code:



Wird der Code nicht gelesen, dann hier die Programmiercodes nacheinander lesen:



Auslieferungszustand, dazu diese Codes nacheinander lesen

